

Datenblatt

Hohlbodentank

Bezeichnung:

Art. Nr.	9912-T	12x Schuko
Art. Nr.	9912-T1	8x Schuko, 4x RJ45 2fach

Beschreibung:

Das Gehäuse besteht aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Rahmen und Deckel bestehen aus massivem Aluminium in Alu Natur eloxiert. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Prüfzeichen. Zuleitung von unten oder seitlich. Im Deckel kann ein Belag von 6mm Stärke verlegt werden.

Hinweis zur Montage: Der Bodentank kann in eine Runde Öffnung in Estrich oder Hohlboden eingebaut werden. Für die Zuleitung werden Leerrohre verwendet. Der Anschluss ist nur von einer befugten Elektrofachkraft durchzuführen.



Einsatzbereich: Innenbereich, für trockene bis feuchte Pflege.

Technische Daten:

Material: Gehäuse Stahlblech, Rahmen und Deckel in Alu Natur eloxiert

Abmessungen: ca. Ø 380x77 mm / Einbaumaß 350mm

Gewicht: ca. 9 kg

Belastbarkeit: 200 kg

Einsätze: Schuko, VGA, RJ45, XLR, TAE, CEE.